

TDLRB 722BS EU/ N

Pračka



EAN kód: 8003437047053

Technické údaje

Proudová pojistka	10 A
Napětí	220-230 V
Frekvence	50 Hz
Připojovací vodovodní ventil 3/4"	ano
Rozměry (vxšxh)	900x400x600 mm
Rozměry s obalem (vxšxh)	940x450x700 mm
Hmotnost	56 kg
Hmotnost s obalem	57 kg
Dárek Datart - Ariel 3v1 2021	ano

Výbava

Typ motoru	ZEN DirectDrive
Nastavení otáček	0-1200 ot/ min
Řízená optimalizace spotřeby vody	ano
Nastavitelná teplota	ano
Kontrola tvorby pěny	ano
Systém vyrovnávání nestability	ano
Šířka / Průměr otvoru bubnu	210 mm
Stop s dvířky nahoře	ano
Otevírání bubnu pračky	Soft Opening - jednoduché otevírání
Vyvážené dveře	ano
Barva	bílá
Barva knoflíku	černý s kroužkem
Dětská pojistka	ano
Počet komor násypky	3
Filtr	ano
Výsuvný podvozek	ano
Materiál nádrže	plast / PPN
Materiál bubnu	nerez
Kontrola přetečení	Eltek hadice
Ukazatel zanesení filtru	ano
Ukazatel připojení vody	ano
Ukazatel odemknutých dveří	ano
Ukazatel přivolání servisu	ano

Typ	volně stojící
Kategorie pračky	shora plněná

Vlastnosti

NEL - Referenční program	eco 40-60
NEL - Třída energetické účinnosti	E
NEL - Spotřeba energie	78 kWh / 100 cykl.
Unikátní vlastnost	FreshCare
Senzorová technologie praní	6. smysl & ZEN
Extra záruka	20 let motor/ kompresor
NEL - Jmenovitá kapacita praní	7 kg
Objem bubnu	42 l
NEL - Trvání programu	3:25 / h:min
NEL - Spotřeba vody	45 l / cyklus
Otáčky odstředování	1200 ot/ min
NEL - Třída účinnosti odstředování	B
NEL - Třída úrovně vydávaného hluku	A
NEL - Úroveň emisí hluku	72 dB(A) re 1 pW
Účinnost praní	A
Ovládání	centrální knoflík + tlačítka
Displej	ano
Zobrazení průběhu programu	ano
Zobrazení zůstatkového času na displeji	ano

Ovládání - programy a volby

Počet programů	14
Rychlý 30°C/30 min	ano
Eco / Eco 40-60	ano
Aqua saver	ano
Barevné prádlo	ano
Jeans	ano
Bavlna / Antibakteriální	ano
Bavlna 20°C	ano
Vlna	ano
Jemné prádlo	ano
Syntetika	ano
Bavlna	ano
Smíšené prádlo / Denní 40°C	ano
Máchání a odstředování	ano
Intenzivní odstředování	ano
FreshCare	ano
Předpírka	ano
Intenzivní máchání	ano
Tlačítko start/ pauza	ano
Odložený start/ konec	ano
Reset tlačítka	ano